

Especificación			
AWS A 5.4	AWS A 5.4M	EN 1600	ISO 3581B
E 308L - 16	E 308L - 16	E 19 9 L R 32	ES308L

Campo de aplicación			
ASTM	UNS	DIN	Material Base
A 240 Tp 304	S30400	X 5 CrNi 1810	Placa, hoja de acero y cinta
A 240 Tp 301	S30100	GX 10 CrNi 18 8	Placa, hoja de acero y cinta
A 240 Tp 302	S30200	X 12 Cr Ni 18 8	Placa, hoja de acero y cinta
A 240 Tp 304L	S30403	X 2 CrNi 18 9	Placa, hoja de acero y cinta
A 743 Gr CF8	J92600	GX 10 CrNi 18 8	Fundición


Características
 UTP 308 L se utiliza en todas las posiciones, excepto la vertical descendente. Tiene arco estable. Enciende y reenciende fácilmente. Separación de la escoria sin dificultad. Aspecto de la superficie del cordón liso y fino, sin socavaciones.

Análisis estándar del depósito (% en peso)						
C	Cr	Ni	Mo	Mn	Si	Cu
< 0.04	18.00 – 21.00	9.00 – 11.00	< 0.75	0.50 – 2.50	< 1.00	< 0.75

También se pueden soldar aceros revestidos con placa o con depósito de soldadura (overlay cladding) de composición química similar.

Resistencia a la tracción MPa	Alargamiento (l = 4d) %
> 520	> 35

Limpiar la zona por soldar, desengrasándola perfectamente. Use electrodos secos y soldar con arco corto. Depositar cordones en forma recta o con una ligera oscilación. No sobrecalentar los cordones. Electrodos húmedos por haber estado expuestos al ambiente, se deben secar a una temperatura entre 250 y 300 °C de 2 a 3 hr

Posiciones de soldadura	Tipos de corriente
	Corriente Directa / Electrodo Positivo (DC/EP) (= +) Corriente Alterna (AC) (-)

Parámetros recomendados					
Electrodo	Ø x L (mm)	2.4 X 300	3.2 x 350	4.0 X 350	5.0 x 350
Amperaje	(A)	65 - 90	90 - 120	120 - 150	160 - 200

StaPac (caja de cartón)	VacPac (Charolas selladas al alto vacío)	CanPac (Lata sellada herméticamente)
Caja de cartón de 5 kg	Pregunte a nuestro Representante Técnico la disponibilidad de esta presentación.	2.4 mm lata de 4.00 kg 3.2, 4.0 y 5.0 mm latas de 4.536 kg

Los datos e información contenidos en esta ficha técnica son exclusivamente para dar orientación acerca de la aplicación de ciertos productos. El usuario es totalmente responsable de la debida utilización de dichos productos para dar cumplimiento con los estándares, especificaciones, procedimientos de mantenimiento y códigos de construcción, fabricación, montaje o reparación aplicables.